

# HP LaserJet Enterprise MFP M527-serien



## Oöverträffad prestanda. Främsta skyddet.

Avsluta viktiga uppgifter snabbare med en multifunktions skrivare som startar direkt och hjälper till att spara energi.<sup>1</sup> Enhetsskydd på flera nivåer bidrar till att skydda mot hot.<sup>2</sup> HPs originaltonerkassetter med JetIntelligence och den här skrivaren producerar fler sidor av hög kvalitet.<sup>3</sup>



### Sätt fart på ditt arbete och förbruka mindre energi

- Sluta vänta på dokument. Skriv ut den första sidan på endast 8,7 sekunder från det energisnåla viloläget och på 5,7 sekunder från klar.
- Skriv ut dubbelsidiga dokument utan att göra avkall på prestanda för dubbelsidig utskrift och låt jobb med stora volymer sköta sig själva med en maximal inmatningskapacitet på 2 300 ark.
- Skanna dubbelsidiga dokument i ett svep med supersnabba skanningshastigheter. Med HP EveryPage kan personalen skanna bekymmersfritt och upptäcka potentiella fel eller missade sidor direkt och spara tid med de avancerade funktionerna för arbetsflöde med Flow MFP M527c.
- Det här är den främsta multifunktions skrivaren när det gäller låg energiförbrukning – tack vare dess nyskapande design och toner teknik.<sup>4</sup>

### Oöverträffad säkerhet och hantering av skrivarbeståndet

- Inbyggda funktioner identifierar säkerhetshot, ser till att multifunktions skrivaren inte smittas och skyddar den från start till avstängning.<sup>2</sup>
- Skydda känsliga data på MFP-skrivaren och använd inbyggda säkerhetsfunktioner och 256-bitars kryptering vid överföring.<sup>2</sup>
- Skydda känsliga företagsdata med inbyggda säkerhetslösningar och HP JetAdvantage säkerhetslösning som tillval.<sup>5</sup>
- Centralisera kontrollen över din utskriftsmiljö med HP Web Jetadmin<sup>6</sup> – och bidra till ökad effektivitet i verksamheten.

### Mer. Sidor, prestanda och säkerhet.

- Producera skarp text, djupa svarta nyanser och skarpa linjer med svart precisionstoner.
- Få ut mer. HPs originaltoner med JetIntelligence ger fler sidor per kassett än föregångarna.<sup>3</sup>
- Säkerställ den äkta HP-kvalitet du betalat för med bedrägeribekämpning och tekniken för kassettautentisering.
- Skriv ut direkt med en förinstallerad tonerkassett. Byt ut den mot en tillvalskassett med hög kapacitet.<sup>7</sup>

### Håll dig uppkopplad med säkra alternativ för mobil utskrift

- Använd 128-bitars krypterad trådlös direkt-utskrift (tillval) från mobila enheter – inget nätverk behövs.<sup>9</sup>
- Lägg till möjligheten att skriva ut genom att föra den NFC-beredda mobila enheten nära den här skrivaren – inget nätverk behövs.<sup>9</sup>
- Få enkel åtkomst till resurser och skriv ut och dela dem via Ethernet och trådlöst nätverk (tillval).<sup>10</sup>

## Produkt rundtur

### HP LaserJet Enterprise Flow MFP M527c visas

1. Automatisk dokumentmatare med dubbelsidig skanning i ett svep (100 ark) och HP EveryPage
2. Fack för integrering av hårdvara (HIP) för anslutning av tillbehör och enheter från tredje part
3. En lättåtkomlig USB-port låter dig spara och skriva ut filer direkt
4. 250-arks utmatningsfack
5. Lucka på ovansida (åtkomst till HP-originaltonerkassetter med JetIntelligence)
6. 100-arks kombimagasin
7. 550-arksfack 2
8. Intuitiv kontrollpanel med färgpekskärm på 20,3 cm
9. Utdragbart tangentbord för enkel och exakt datainmatning
10. Häftningsfunktion
11. Praktisk på/av-knapp på framsidan
12. Inbyggd automatisk duplexenhet
13. Inbyggd trådlös direktutskrift/NFC med touch-to-print-funktion
14. 1,2 GHz-processor, 1,75 GB kan uppgraderas till 2,5 GB
15. HP High-Performance Secure-hårddisk
16. Uttag för säkerhetslås av kabeltyp
17. Faxport
18. HP Jetdirect Gigabit Ethernet-printserver
19. Hi-Speed USB 2.0-port (för anslutning av tredjepartsenheter)
20. Hi-Speed USB 2.0-port för utskrift
21. Bakre lucka (åtkomst till utskriftsbana)



## Serien – en översikt



Modell	HP LaserJet Enterprise MFP M527dn	HP LaserJet Enterprise MFP M527f	HP LaserJet Enterprise Flow MFP M527c
<b>produktnummer</b>	F2A76A	F2A77A	F2A81A
<b>Analog fax</b>	Tillval	Ja	Ja
<b>100-arks kombimagasin 1</b>	Ja	Ja	Ja
<b>550-arksfack 2</b>	Ja	Ja	Ja
<b>550-arks fack 3</b>	Tillval	Tillval	Tillval
<b>550-arksfack 4</b>	Tillval	Tillval	Tillval
<b>550-arksfack 5</b>	Tillval	Tillval	Tillval
<b>Skrivarskåp</b>	Tillval	Tillval	Tillval
<b>HP High-Performance Secure-hårddisk</b>	16 GB eMMC/tillval	Ja	Ja
<b>100-arks ADM med dubbelsidig skanning i ett svep</b>	Ja	Ja	Ja (Plus HP EveryPage)
<b>Avancerad arbetsflödeskapacitet *</b>	Ej tillgängligt	Ej tillgängligt	Ja
<b>Praktisk häftningsfunktion</b>	Ej tillgängligt	Ja	Ja
<b>Trådlöst direkt och Tryck för utskrift (NFC)</b>	Tillval	Tillval	Tillval
<b>ENERGY STAR-kvalificerad, Blue Angel-certifierad</b>	Ja	Ja	Ja

\* Avancerade arbetsflödesfunktioner omfattar Heavy Duty-skanner, HP Every Page, utdragbart tangentbord, inbyggd OCR, skicka till SharePoint och automatiska redigeringsfunktioner för dokumentmatare

## Tillbehör, förbrukningsartiklar och support

<b>Förbrukningsartiklar</b>	<b>CF287A</b> HP 87A svart original LaserJet-tonerkasset 9 000 sidor
	<b>CF287X</b> HP 87X svart original LaserJet-tonerkasset med hög kapacitet 18 000 sidor
	<b>B5L52A</b> HP 200 ersättningsats för ADM-vals Cirka 75 000 sidor
	<b>Q7432A</b> HP häftklammerpaket (2 bläckpatroner, 1 500 häftklammer i vardera)
<b>tillbehör</b>	<b>F2A72A</b> HP LaserJet 550-arks pappersmagasin
	<b>F2A73A</b> Skrivarskåp för HP LaserJet
	<b>B5L53A</b> HP LaserJet MFP tillbehör för analog fax 600 **
	<b>B5L29A</b> HP High-Performance Secure-hårddisk
	<b>F5562A</b> HP tillbehör för Trusted Platform-modul
	<b>A7W14A</b> HP LaserJet, svenskt specialtangentbord *
	<b>ESK48A</b> HP 1 GB x32 144-stifts (800 MHz) DDR3 SODIMM
	<b>F2A87A</b> Interna USB-portar från HP
	<b>B5L31A</b> HP FIH (Foreign Interface Harness)
<b>Anslutning</b>	<b>J8030A</b> HP Jetdirect 3000w NFC/trådlöst tillbehör
	<b>J8031A</b> HP Jetdirect 2900nw utskriftsserver
<b>service och support</b>	<b>U8TT5E</b> HP 3 års hårdvarusupport nästa arbetsdag med behållna defekta medier för LaserJet M527 MFP
	<b>U8TT6E</b> HP 4 års hårdvarusupport nästa arbetsdag med behållna defekta medier för LaserJet M527 MFP
	<b>U8TT7E</b> HP 5 års hårdvarusupport nästa arbetsdag med behållna defekta medier för LaserJet M527 MFP
	<b>U8TT8E</b> HP 3 års hårdvarusupport inom 4 timmar mellan 9 och 17, med behållna defekta medier för LaserJet M527 MFP
	<b>U8TV6PE</b> HP 1 års hårdvarusupport nästa arbetsdag efter garantitiden, med behållna defekta medier för LaserJet M527 MFP
	<b>U8TV7PE</b> HP 2 års hårdvarusupport nästa arbetsdag efter garantitiden, med behållna defekta medier, för LaserJet M527 MFP
	<b>U8TV8PE</b> HP 1 års hårdvarusupport inom 4 timmar mellan 9 och 17 efter garantitiden, med behållna defekta medier för LaserJet M527 MFP

\* Endas flödespaket

\*\* Endast dn-paket

## Teknisk information

Modell	HP LaserJet Enterprise MFP M527dn	HP LaserJet Enterprise MFP M527f	HP LaserJet Enterprise Flow MFP M527c
<b>produktnummer</b>	F2A76A	F2A77A	F2A81A
<b>Funktioner</b>	Skriv ut, kopiera, skanna	Skriv ut, kopiera, skanna, fax	Skriv ut, kopiera, skanna, fax
<b>Kontrollpanel</b>	Färg-LCD med pekskärm på 20,3 cm (8 tum); Roterande visningskärm (justerbar vinkel); Startsidesk knapp med belysning (för att snabbt gå tillbaka till startmenyn)	Färg-LCD med pekskärm på 20,3 cm (8 tum); Roterande visningskärm (justerbar vinkel); Startsidesk knapp med belysning (för att snabbt gå tillbaka till startmenyn)	Färg-LCD med pekskärm på 20,3 cm (8 tum); Roterande visningskärm (justerbar vinkel); Startsidesk knapp med belysning (för att snabbt gå tillbaka till startmenyn); Integrerat tangentbord
<b>Skriv ut</b>	Upp t 43 sid/min Svart (A4); Upp till 34 bld/min svartvitt dubbelsidigt (A4)		
Första sidan ut från färdig <sup>2</sup>	Så snabbt som 5,7 sek		
Första sidan ut från viloläge	Så snabbt som 8,7 sek		
Utskriftsupplösning	Upp till 1200 x 1200 dpi		
Utskriftsteknik	Laser		
Utskriftsområde	Utskriftsmarginaler: Överkant: 5 mm; Underkant: 5 mm; Vänster: 5 mm; Höger: 5 mm; Största utskriftsområde: 215,9 x 355,6 mm		
Skrivarspråk	HP PCL 6, HP PCL 5 (HP PCL 5-drivrutin finns endast på webben), HP Postscript nivå 3-emulering, inbyggd PDF-utskrift (v 1.7)		
Printer Smart-funktioner	Förhandsgranskning av utskrift, dubbelsidig utskrift, utskrift av flera sidor per ark (2, 4, 6, 9, 16), sortering, vattenstämplar, lagring av utskriftsjobb, lättåtkomlig USB		
Kapacitet per månad <sup>3</sup>	Upp till 150 000 sidor (A4); Rekommenderad sidovoly per månad <sup>4</sup> : 2 000 till 7 500 (Skriv ut)		
Duplexutskrift	Automatisk (standard)		
Fonter och typsnitt	105 inbyggda skalbara TrueType-teckensnitt i HP PCL, 92 inbyggda skalbara teckensnitt vid HP Postscript nivå 3-emulering (inbyggd Euro-symbol); 1 internt Unicode-teckensnitt (Andale Mono WorldType); 2 inbyggda Windows Vista/8-teckensnitt (Calibri, Cambria); Ytterligare teckensnittslösningar tillgängliga via flashminneskort från tredje part; HP LaserJet-teckensnitt och IPDS-emulering finns på <a href="http://www.hp.com/go/laserjetfonts">http://www.hp.com/go/laserjetfonts</a>		
<b>Processorhastighet</b>	1,2 GHz		
<b>Anslutning</b>	Standard		
Standard	2 USB 2.0-värdrar (hög hastighet); 1 USB 2.0-enhet (hög hastighet); 1 Gigabit Ethernet 10/100/1000T-nätverk	2 USB 2.0-värdrar (hög hastighet); 1 USB 2.0-enhet (hög hastighet); 1 Gigabit Ethernet 10/100/1000T-nätverk; 1 faxport	2 USB 2.0-värdrar (hög hastighet); 1 USB 2.0-enhet (hög hastighet); 1 Gigabit Ethernet 10/100/1000T-nätverk; 1 faxport
Nätverksprotokoll som stöds	IPv4/IPv6; Apple Bonjour-kompatibel (Mac OS 10.2.4 eller högre), SNMPv1v2c/v3, HTTP, HTTPS, FTP, TFTP, Port 9100, LPD, WS Discovery, IPP, Secure-IPP, IPsec/brandvägg; IPv6: DHCPv6, MLDv1, ICMPv6; IPv4: Auto-IP, SLIP, Telnet, IGMPv2, BOOTP/DHCP, WINS, IP Direct Mode, WS Print; Övrigt: NetWare NDS, Bindery, NDPS, ePrint		
Trådlöst	Tillval, kräver köp av hårdvarutillbehör.		
<b>Minne</b>	Standard: 1,25 GB (skrivare), 500 MB (skanner) – Totalt standardminne: 1,75 GB; maximal <sup>5</sup> : 2,0 GB (skrivare), 500 MB (skanner) – Totalt maxminne: 2,5 GB		
<b>Kopiera</b>	Standard: 1,25 GB (skrivare), 500 MB (skanner) – Totalt standardminne: 1,75 GB; maximal <sup>5</sup> : 2,0 GB (skrivare), 500 MB (skanner) – Totalt maxminne: 2,5 GB		
<b>Kopieringshastighet<sup>6</sup></b>	Upp t 43 kop/min Svart (A4)		
Kopieringsinställningar	Dubbelsidig kopiering; Skalbarhet; Bildjusteringar (mörkhet, kontrast, bakgrundsrensning, skärpa); Flera sidor på samma ark; N- eller Z-utskrift; Innehållsorientering; Sortering; Häfte; Jobbgenerering; Kant-till-kant jobblagring; ID-kopiering; Bokkopia; A till B-kopiering (olika mediestorlekar); Maximalt antal kopior: Upp till 9 999 kopior; Kopieringsupplösning: Upp till 600 x 600 dpi (flatbädd), upp till 600 x 450 dpi (ADM) Förminskning/förstoring: 25 till 400 %		

Modell	HP LaserJet Enterprise MFP M527dn	HP LaserJet Enterprise MFP M527f	HP LaserJet Enterprise Flow MFP M527c
produktnummer	F2A76A	F2A77A	F2A81A
Skanna	Skannertyp: Flatbädd, ADM (dubbelsidig i ett svep); Avläsningsteknik: CIS (Contact Image Sensor); Metod för inläsning vid skanning: Frontpanelsprogram: Kopiering, e-post, fax, spara till nätverksmapp, spara till USB, spara till enhetsminne, OXP-program (Open Extensibility Platform); Dubbelsidig ADM-skanning: Ja; Maximal skanningsstorlek (flatbädd, ADM): 356 x 216 mm; Optisk skanningsupplösning: Upp till 600 dpi		
Filformat för skanning	PDF, JPEG, TIFF, MTIFF, XPS, PDF/A	PDF, JPEG, TIFF, MTIFF, XPS, PDF/A	Digital sändning: PDF, JPEG, TIFF, MTIFF, XPS, PDF/A, TEXT (OCR), Unicode TEXT (OCR), RTF (OCR), sökbar PDF (OCR), sökbar PDF/A (OCR), HTML (OCR), CSV (OCR); Skanna till lättåtkomlig USB: PDF, JPEG, TIFF, MTIFF, XPS, PDF/A, TEXT (OCR), Unicode TEXT (OCR), RTF (OCR), sökbar PDF (OCR), sökbar PDF/A (OCR), HTML (OCR), CSV (OCR); Skriv ut från lättåtkomlig USB: PDF, PS, utskriftsfiler (.prn, .pcl, .cht)
Skanningshastighet <sup>7</sup>	Upp till 43 sid/43 bld/min (svartvitt), upp till 38 sid/38 bld/min (färg)	Upp till 43 sid/43 bld/min (svartvitt), upp till 38 sid/38 bld/min (färg)	Upp till 45 sid/64 bld/min (svartvitt), upp till 45 sid/58 bld/min (färg)
Skanningsbar yta	Flatbädd: största medieformat: 356 x 216 mm Skanningsbart område (ADM): minsta medieformat: 100 x 152 mm; största medieformat: 356 x 216 mm		
Avancerade skannerfunktioner	Optimera text/bild; Bildjusteringar; Jobbgenerering; Inställning av utmatningskvalitet; Valbar skanningsupplösning från 75 till 600 dpi; Automatisk färgdetektering; Kantradering; Jobbaviserings; Utelämnande av tomma sidor; HP Quick Sets	Optimera text/bild; Bildjusteringar; Jobbgenerering; Inställning av utmatningskvalitet; Valbar skanningsupplösning från 75 till 600 dpi; Automatisk färgdetektering; Kantradering; Jobbaviserings; Utelämnande av tomma sidor; HP Quick Sets	Optimera text/bild; Bildjusteringar; Jobbgenerering; Utskriftskvalitetsinställning; Valbar skanningsupplösning från 75 till 600 dpi; Automatisk färgdetektering; Kantradering; Jobbaviserings; Inga tomma sidor; HP Quick Sets; HP EveryPage; Automatisk orientering; Inbyggd optisk teckenigenkänning (OCR); Automatisk beskärning till sida; Automatisk toning
Bitdjup/gråskalenivåer	24-bitars / 256		
digital sändning	Standard: Skanna till e-post; Spara till nätverksmapp; Spara till USB-minne; Skicka till FTP; Skicka till internetfax; Lokal adressbok; SMTP över SSL; Borttagning av tomma sidor; Kantradering; Automatisk färggäckning; Automatisk beskärning till innehåll; Kompakt PDF	Standard: Skanna till e-post; Spara till nätverksmapp; Spara till USB-minne; Skicka till FTP; Skicka till LAN-fax; Skicka till internetfax; Lokal adressbok; SMTP över SSL; Borttagning av tomma sidor; Kantradering; Automatisk färggäckning; Automatisk beskärning till innehåll; Kompakt PDF	Standard: Skanna till e-post; Spara till nätverksmapp; Spara till USB-minne; Skicka till Sharepoint; Skicka till FTP; Skicka till LAN-fax; Skicka till internetfax; Optisk teckenigenkänning (OCR); Lokal adressbok; SMTP över SSL; Borttagning av tomma sidor; Kantradering; Automatisk färggäckning; Automatisk beskärning till innehåll; Kompakt PDF; Automatisk tonskala; Automatisk orientering; Identifiering av multimatning; Automatisk upprätning; Automatisk beskärning till sida; OCR
Rekommenderad skanningsvolym per månad <sup>8</sup>	4 150 till 6 900	4 150 till 6 900	8 350 till 13 900
<b>Faxa</b>			
Faxa	Nej	Ja, 33,6 kbit/s	Ja, 33,6 kbit/s
<b>Pappershantering</b>			
medietyper	Papper (brevpapper, färgat, brevhuvud, vanligt, förtryckt, hålat, återvunnet, grovt), kuvert, etiketter, vykort, OH-film, användardefinierat		
Pappersstorlek	Anpassat format: Fack 1: 76 x 127 till 216 x 356 mm; Fack 2: 102 x 148 till 216 x 297 mm; Tillvalsack 3+: 102 x 148 till 216 x 356 mm Format som stöds: Fack 1: A4, A5, A6, B5, 10 x 15 cm, vykort (enkla och dubbla JIS), kuvert (DL, C5, C6, B5), anpassade mediestorlekar: 76 x 127 till 216 x 356 mm; Fack 2, tillvalsack 3, 4 och 5: A4, A5, B5, dubbla vykort, anpassade mediestorlekar: 102 x 148 till 216 x 297 mm ADF: A4, A5, B5		
Pappershantering	Standardinmatning: 1 x 550-arks inmatningsfack; 1 x 100-ark kombifack Standardutmatning: 250-arks utmatningsfack Tillval inmatning: 550-arks pappersfack som tillval (upp till 3 extra fack) ADF: Standard, 100 ark		
Inmatningskapacitet	fack 1: Ark: 100; Kuvert: 10 fack 2: Ark: 550 Zäsobnik 3-5: Ark: 550 vardera maximal: Upp till 2 300 ark		
Utmatningskapacitet	Standard: Upp till 250 ark, Upp till 10 kuvert, Upp till 75 ark OH-film maximal: Upp till 250 ark Kuvert: Upp till 10 kuvert OH-film: Upp till 75 ark		
Pappersvikt	Fack 1: 60 till 199 g/m <sup>2</sup> ; Fack 2-5: 60 till 120 g/m <sup>2</sup> ADF: 45 till 199 g/m <sup>2</sup>		
<b>Kompatibla operativsystem<sup>9</sup></b>	Windows-OS är kompatibelt med medföljande drivrutin: Windows 10 alla 32-/64-bitars utgåvor (exklusive RT OS för plattor), Windows 8/8.1 alla 32-/64-bitars utgåvor (exklusive RT OS för plattor), Windows 7 alla 32-/64-bitars utgåvor, Windows Vista alla 32-bitars utgåvor (Home Basic, Premium, Professional, etc.); Windows-OS som är kompatibelt med Universal Print Driver (från <a href="http://www.HP.com">http://www.HP.com</a> ): Windows 10 alla (32-/64-bitars) utgåvor (exklusive RT OS för plattor), Windows 8/8.1 alla (32-/64-bitars) utgåvor (exklusive RT OS för plattor), Windows 7 alla (32-/64-bitars) utgåvor, Windows Vista alla (32-/64-bitars) utgåvor (Home Basic, Premium, Professional, etc.); Mac OS (HP-skrivardrivrutiner tillgängliga från <a href="http://www.hp.com">http://www.hp.com</a> och Apple Store): OS X 10.8 Mountain Lion, OS X 10.9 Mavericks, OS X 10.10 Yosemite; Mobilt OS (i-OS-drivrutiner): iOS, Android, Windows 8/8.1/10 RT; Linux OS (i-OS HPLIP): SUSE Linux (12.2, 12.3, 13.1), Fedora (17, 18, 19, 20), Linux Mint (13, 14, 15, 16, 17), Boss (3.0, 5.0), Ubuntu (10.04, 11.10, 12.04, 12.10, 13.04, 13.10, 14.04, 14.10), Debian (6.0.x, 7.x); Övriga operativsystem: UNIX		
<b>Kompatibla operativsystem för nätverk</b>	Windows-OS är kompatibelt med medföljande drivrutin: Windows Server 2008 R2 64-bitars (SP1) Standard/Enterprise (+ kluster- och terminaltjänster), Windows Server 2008 32-/64-bitars (SP2) Standard/Enterprise (+ kluster- och terminaltjänster), Windows Server 2003/2003 R2 32-bitars (SP1/SP2) Standard/Enterprise (+ kluster- och terminaltjänster); Windows-OS som är kompatibelt med Universal Print Driver (UPD) eller produktspecifika drivrutiner från <a href="http://www.HP.com">http://www.HP.com</a> : Windows Server 2012/2012 R2 (64-bitars) Standard/Foundation/Essentials/Datacenter (+ kluster- och terminaltjänster), Windows Server 2008/2008 R2 (32-/64-bitars) (SP1/SP2) Standard/Enterprise/Datacenter (+ kluster- och terminaltjänster); Citrix (på Windows Server 2003/2003 R2); Citrix MetaFrame Presentation Server 3.0, Citrix MetaFrame XP Presentation Server (Feature Release 1, 2 och 3); Citrix Presentation Server 4.0/4.5, Citrix XenApp 5.0 (Plus Feature Pack 2 och 3); Citrix (på Windows Server 2008/2008R2); Citrix XenApp 5.0 (Plus Feature Pack 2 och 3); Citrix XenApp 6.0/6.5/7.5; Citrix XenDesktop 5.6/7.0/7.5; Citrix (för Windows Server 2012/2012R2); Citrix XenApp 7.5, Citrix XenDesktop 7.0/7.5; Novell-servrar ( <a href="http://www.novell.com/iprint">www.novell.com/iprint</a> ); Novell iPrint Appliance v1.0; Novell Open Enterprise Server 11/SP1; Novell Open Enterprise Server 2 för Linux; NetWare 6.5/SP8; Novell Clients ( <a href="http://www.novell.com/iprint">www.novell.com/iprint</a> ); v5.86+ rekommenderas för Windows 8 (32-/64-bitars); v5.94+ rekommenderas för Windows 8.1; v5.82+ rekommenderas för Windows 7 (32-/64-bitars); v5.82+ rekommenderas för Windows Vista (32-bitars/64-bitars); Inställning av skanna till mapp och e-post		
<b>Kapacitet för mobil utskrift<sup>10</sup></b>	HP ePrint; Apple AirPrint™; Mopria-certifierad		
<b>Lägsta systemkrav</b>	Windows: Windows 10 alla 32-bitars/64-bitars versioner (exklusive RT OS för plattor), Windows 8/8.1 alla 32-bitars/64-bitars versioner (exklusive RT OS för plattor), Windows 7 alla 32-bitars/64-bitars versioner, Windows Vista alla 32-bitars versioner (Home Basic, Premium, Professional, etc.), CD-ROM/DVD-enhet eller Internet-anslutning, dedikerad USB- eller nätverksportanslutning eller trådlös anslutning, 200 MB ledigt hårddiskutrymme, OS-kompatibel hårdvara (för OS-maskinvarukrav se <a href="http://www.microsoft.com">http://www.microsoft.com</a> ) Mac: Mac OS X 10.8 Mountain Lion, OS X 10.9 Mavericks, OS X 10.10 Yosemite, Internet, USB, 1 GB tillgängligt hårddiskutrymme, OS-kompatibel hårdvara (för OS-hårdvarukrav se <a href="http://www.apple.com">http://www.apple.com</a> )		

Modell	HP LaserJet Enterprise MFP M527dn	HP LaserJet Enterprise MFP M527f	HP LaserJet Enterprise Flow MFP M527c
produktnummer	F2A76A	F2A77A	F2A81A
Medföljande program	För Windows OS: HP Software Installer/Uninstaller, HP PCL 6-skrivardrivrutin, HP Device Experience (DXP), HP Send Fax, HP Update, hjälp för produktregistrering, hjälp för HP Web Services (HP-ansluten), onlineanvändarhandböcker; För Mac OS: Välkomstskärm (hänvisar användare till HP.com eller OS App-källa för LaserJet-programvara)		
Säkerhetshantering	Administrationssäkerhet: SNMPv3, SSL/TLS, WPA2-Enterprise, 802.1X-autentisering (EAP-PEAP, EAP-TLS), IPP över TLS, IPsec/brandvägg med certifikat, autentisering av i förväg delad nyckel och Kerberos-autentisering; Stöd för WJA-10 IPsec-konfiguration med IPsec-plugin-program		
Skrivarhantering	UPD-resurspaket för administration av utskrift; Active Directory Administrator Template för UPD, AutoUpgradeUPD, Driver configuration Utility, Driver Deployment Utility, Managed Print Administrator, PRNCON.EXE, HPPRLOG, Migrate-Server-Tools, UpdateNow, Remove PlugPlay Drivers; HP Web JetAdmin-programvara, HP Proxy Agent-programvara, HP JetAdvantage Security Manager		
<b>Dimensioner och vikt</b>			
Skrivarens mått (B x D x H)	Lägsta: 482 x 496 x 497 mm maximalt: 507 x 631 x 497 mm		
Emballagets yttermått (B x D x H)	735 x 592 x 613 mm		
Skrivarens vikt <sup>11</sup>	21,9 kg	22,0 kg	22,1 kg
Emballagevikt	27,52 kg	27,52 kg	27,52 kg
<b>Driftsmiljö</b>	Temperatur: 15 till 32,5 °C, Luftfuktighet: 30 till 70 % relativ luftfuktighet		
<b>Informationslagring</b>	Temperatur: -20 till 60 °C, Luftfuktighet: 10 till 90 % relativ luftfuktighet		
<b>Akustik<sup>12</sup></b>	Ljudeffekt: 6,8 B(A); Ljudtrycksnivåer: 54 dB(A)		
<b>Strömförsörjning</b>	krav: Inspänning: 220 till 240 V AC, 50/60 Hz, 4,0 A (+/- 10 %) förbrukning <sup>13</sup> : 671 W (utskrift), 27,8 W (startklar), 3,2 W (viloläge), 0,71 W automatisk av/på, LAN-anslutning; 0,06 W (auto-off), 0,06 W (av) Typisk elförbrukning (TEC) <sup>14</sup> : 1,648 kWh/vecka (Blue Angel); 1,752 kWh/vecka (Energy Star)		
<b>Energibesparingsteknik</b>	HP Auto-On/Auto-Off-teknik; Direkttuppvärmningsteknik; Direktkopiering		
<b>certifieringar</b>	CISPR 22:2008 (internationell) – klass A; EN 55022:2010 (EU) – klass A; EN 61000-3-2:2006 +A1:2009 +A2:2009; EN 61000-3-3:2008; EN 55024:2010; EMC-direktivet 2004/108/EG; Andra EMC-godkännanden enligt krav från enskilda länder ENERGY STAR®-certifierad; Blue Angel; CECP; EPEAT®		
<b>Medföljer</b>	HP LaserJet Enterprise MFP M527dn; HP 87A svart original LaserJet-tonerkasset (9 000 sidor); CD-skivor med programvara och elektronisk dokumentation; Användarhandbok; Supportbroschyrer; Garantisblad; Obligatoriska erratas	HP LaserJet Enterprise MFP M527f; HP 87A svart original LaserJet-tonerkasset (9 000 sidor); CD-skivor med programvara och elektronisk dokumentation; Användarhandbok; Supportbroschyrer; Garantisblad; Obligatoriska erratas	HP LaserJet Enterprise Flow MFP M527c; HP 87A svart original LaserJet-tonerkasset (9 000 sidor); CD-skivor med programvara och elektronisk dokumentation; Användarhandbok; Supportbroschyrer; Garantisblad; Obligatoriska erratas
<b>Utbyteskassetter<sup>15</sup></b>	HP 87A svart original LaserJet-tonerkasset (9 000 sidor) CF287A; HP 87X svart original LaserJet-tonerkasset (18 000 sidor) CF287X		
<b>Garanti</b>	Ett års garanti med service på platsen nästa arbetsdag. Garanti- och supportalternativen varierar beroende på produkt, land och lokalt lagstiftning. Gå till <a href="http://www.hp.com/support">http://www.hp.com/support</a> om du vill veta mer om HPs prisbelönda service- och supportalternativ i din region.		

## Fotnoter

<sup>1</sup> Baserat på HP:s interna test av tre ledande konkurrenters utskrift av första sidan från viloläge och dubbelsidig utskrifts- och kopieringshastighet som utfördes i augusti 2015. Enhetens inställningar är av betydelse. De verkliga resultaten kan variera. Mer information finns på <http://www.hp.com/go/Ljclaims>.<sup>2</sup> Vissa funktioner kräver ytterligare inköp. En uppdatering av FutureSmart-servicepaketet kan krävas för att aktivera säkerhetsfunktioner. Mer information finns på <http://www.hp.com/go/printsecurity>.<sup>3</sup> Anspråket på fler sidor jämfört med tidigare bläckpatroner baserat på jämförelse av sidkapacitet mellan HP 55 X svarta LaserJet-originaltonerkassetter med hög kapacitet och HP 87 X svarta LaserJet-originaltonerkassetter med hög kapacitet. Mer information finns på <http://www.hp.com/go/learnaboutsupplies>.<sup>4</sup> Baserat på HP-tester med ENERGY STAR®-programmets typiska elförbrukning (TEC-metod) eller som rapporterade på energystar.gov jämfört med de övriga två ledande konkurrenterna i augusti 2015. De verkliga resultaten kan variera. Mer information finns på <http://www.hp.com/go/Ljclaims>.<sup>5</sup> Vissa lösningar kräver nedladdning eller ytterligare inköp. Mer information finns på <http://www.hp.com/go/printingsolutions>.<sup>6</sup> Universell plug-in för enheter erbjuds med HP Web Jetadmin 10.3 SR4 och senare. HP Web Jetadmin är gratis och kan laddas ned från <http://www.hp.com/go/webjetadmin>.<sup>7</sup> HP 87X svart original LaserJet-tonerkasset med hög kapacitet ingår inte; säljs separat.<sup>8</sup> Wireless direct-utskrift aktiveras genom köp av tillvalet HP Jetdirect 3000w NFC/Wireless Direct Accessory. Du måste ansluta den mobila enheten direkt till ett Wi-Fi-nätverk med en MFP eller en skrivare som är förberedd för trådlös direktutskrift innan du skriver ut. En app eller drivrutin kan krävas, beroende på vilken mobil enhet du har. Trådlösa prestanda beror på den fysiska omgivningen och avståndet från åtkomstpunkten i MFP-enheten eller skrivaren. Mer information finns på <http://www.hp.com/go/businessmobileprinting>.<sup>9</sup> Touch-to-print-funktionen aktiveras genom köp av tillvalet HP Jetdirect 3000w NFC/Wireless Direct Accessory. Den mobila enheten måste stödja utskrift via närfältskommunikation (NFC). Mer information finns på <http://www.hp.com/go/businessmobileprinting>.<sup>10</sup> Trådlöst nätverk kräver köp av HP Jetdirect 2900nw-utskriftsserver. Den trådlösa prestandan beror på den fysiska miljön och avståndet från åtkomstpunkten och kan vara begränsad under aktiva VPN-anslutningar.

## Avsägelse angående tekniska specifikationer

<sup>1</sup> Uppmått enligt ISO/IEC 24734, den första uppsättningen testdokument ej medräknad. Mer information finns på <http://www.hp.com/go/printerclaims>. Den exakta hastigheten varierar beroende på systemkonfiguration, programvara, drivrutin och dokumentets komplexitet.<sup>2</sup> Uppmått enligt ISO/IEC 17629. Mer information finns på <http://www.hp.com/go/printerclaims>. Den exakta hastigheten varierar beroende på inspänning, systemkonfiguration, programvara, drivrutin och dokumentets komplexitet.<sup>3</sup> Kapaciteten definieras som maximalt antal sidor med bildinnehåll per månad. Värdet används för att jämföra produktens prestanda med andra HP LaserJet- eller HP Color LaserJet-produkter, så att du kan implementera lämplig skrivare och MFP-enheter för att tillgodose behoven hos anslutna individer eller grupper.<sup>4</sup> HP rekommenderar att antalet skannade sidor per månad ligger inom det angivna intervallet för optimal enhetsprestanda baserat på faktorer som intervaller för utbyte av förbrukningsmaterial och enhetens livstid under en utökad garantiperiod.<sup>5</sup> Maximal minneskapacitet är med 1 GB DIMM installerad. Firmware kan maximalt använda 2 GB så 250 MB används inte i den här konfigurationen.<sup>6</sup> Första kopian ut och kopieringshastighet uppmätta enligt ISO/IEC 29183, där den första uppsättningen av testdokument inte är inkluderad. Mer information finns på <http://www.hp.com/go/printerclaims>. Den exakta hastigheten varierar beroende på systemkonfiguration, programvara, drivrutin och dokumentets komplexitet.<sup>7</sup> Skanningshastigheter uppmätta från automatisk dokumentmatare. De faktiska bearbetningshastigheterna kan variera beroende på skannerupplösning, nätverksförhållanden, datorprestanda och tillämpningsprogram.<sup>8</sup> HP rekommenderar att antalet skannade sidor per månad är inom det angivna intervallet för optimal enhetsprestanda.<sup>9</sup> Kapaciteten definieras som maximalt antal sidor med bildinnehåll per månad. Detta värde kan användas för att jämföra produktens prestanda med andra HP LaserJet- eller HP Color LaserJet-produkter och hjälper dig implementera rätt skrivare och MFP-enheter för att tillgodose behoven hos anslutna individer eller grupper.<sup>10</sup> Trådlös användning är endast kompatibel med 2,4 GHz-drift. En app eller programvara och registrering av ett HP ePrint-konto kan också krävas. Vissa funktioner kräver köp av ett extra tillbehör. Mer information finns på <http://www.hp.com/go/mobileprinting>.<sup>11</sup> Inkluderar en tonerkasset i storlek A.<sup>12</sup> De akustiska värdena kan komma att ändras. Aktuell information finns på <http://www.hp.com/support>.<sup>13</sup> Strömkraven är baserade på det land/region där skrivaren säljs. Ställ inte om driftspänningen. Detta skadar skrivaren och gör produktgarantin ogiltig. Värdet för energiförbrukningen baseras vanligtvis på mätning av 115 V-enhet.<sup>14</sup> Baserat på BA TEC-metoden med följande eventuella undantag: 1 minut eller mindre för inställning av fördröjning av viloläge, inaktiverad Wi-Fi.<sup>15</sup> Kapaciteten anges i enhetlighet med ISO/IEC 19752 vid kontinuerlig utskrift. Den faktiska kapaciteten varierar avsevärt beroende på de utskrivna bilderna och andra faktorer. Mer information finns på <http://www.hp.com/go/learnaboutsupplies>.



<http://www.hp.com/se>

Produktens utseende kan skilja sig från bilderna. © Copyright 2015 HP Development Company, L.P. Informationen i detta dokument kan komma att bli inaktuell utan föregående meddelande. De enda garantierna för HP:s produkter och tjänster är de som finns i de uttryckliga garantierna som medföljer produkter och tjänster. Ingenting i detta dokument skall anses utgöra en ytterligare garanti. HP ansvarar inte för tekniska eller redaktionella fel eller utelämnanden i detta dokument.

Publicerad inom EMEA 4AA6-1518SVE, Oktober 2015

